
























## Telefonbeschreibung




















- 1 Alphanumerisches Tastenfeld.
-  Taste zum Tätigen eines Anrufs.
-  Taste zum Beenden eines Anrufs.
- 2  Nach-oben- und Nach-unten-Taste zum Navigieren in den Menüs, Auswählen eines Menüs und Bestätigen der Auswahl.
- 3 Taste "C" zum Löschen eines Zeichens bei der Eingabe einer Zahl oder einer Zeichenfolge. Außerdem gelangen Sie über diese Taste auf die nächsthöhere Menüebene.
- 4  **Zurück zum Ruhebildschirm.**
- 5 Schnellzugriff auf die Hauptfunktionen des Telefons.
-  **Stummschaltungstaste**  
Drücken Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.
-  **Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern**
-  **Freisprech-/Lautsprecher-taste:** Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers
-  **Für den Zugriff auf die Voicemail-Funktion oder die Liste der entgangenen Anrufe.**
- 6 Breitband-Lautsprecher für optimalen Sound.
- 7 **Leuchtanzeige**  
Neuer Anruf geht ein (Anzeige blinkt).
- 8 Stabiler 60°-Fuß. Im Lieferzustand des Telefons befindet sich der Fuß in der 0°-Grad-Stellung. Für die 60°-Grad-Stellung den Fuß herausziehen, bis ein Klicken zu hören ist..
- 9 Ein 3,5-mm-Headset-Anschluss (nur 8012).  
Verschiedene Anschlüsse für Telefonerweiterungen.
- 10 
- Ein 10/100/1.000 Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit dem Unternehmens-LAN (Modell 8002)
  - Zwei 10/100/1.000 Ethernet-Anschlüsse für die Verbindung mit dem Unternehmensnetz und einem PC (Modell 8012)
  - 1 Mini-USB-Anschluss für einen AC/DC-Netzadapter (nur zu verwenden, wenn eine externe Stromversorgung für das Telefon benötigt wird). Bitte wenden Sie sich an den Systemeinrichter.
  - 1 RJ9-Anschluss für ein verkabeltes Headset

## Funktionen

Die beschriebenen Funktionen sind von Ihrem System abhängig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.

Anruf annehmen Anruf weiterleiten		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nehmen Sie den Hörer ab</li> </ul>
Per Namenswahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens)		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Anrufen</b></li> </ul>
Anruf ignorieren Anruf beenden		
Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) (Während eines Gesprächs)		
Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Neuer Anruf</b></li> <li><b>Aus Verzeichnis</b></li> </ul>
Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweiten Teilnehmer anzeigen</li> <li><b>Anruf annehmen</b></li> </ul>
Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweiten Teilnehmer anzeigen</li> <li><b>Abrufen</b></li> </ul>
Einen Anruf auf Halten legen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Halten</b></li> </ul>
So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweiten Teilnehmer anzeigen</li> <li><b>Rückfrage aus</b></li> <li>Ersten Teilnehmer anzeigen</li> <li><b>Abrufen</b></li> </ul>
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Verzeichnis</b> (Im Ruhezustand)</li> <li>ODER</li> <li><b>Aus Verzeichnis;</b> (wenn Sie die Anruftaste gedrückt haben)</li> </ul>
Persönliches Adressbuch programmieren Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen Einen Eintrag im persönlichen Telefonbuch erstellen Ändern einer Karte im persönlichen Verzeichnis Eintrag löschen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Verzeichnis</b> (Im Ruhezustand)</li> <li><b>Neu / Ändern / Löschen</b></li> <li><b>Vorname:</b></li> <li><b>Name:</b></li> <li><b>Nach Vorname wählen</b></li> </ul>
Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt)		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Anrufprotokoll</b></li> </ul>
Nummer des letzten ausgehenden Anrufs erneut wählen	 	

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuellen Teilnehmer auswählen</li> <li><b>Umleitung zu / Weiterleiten</b></li> </ul>
Dreierkonferenz		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuellen Teilnehmer auswählen</li> <li><b>Konferenz</b></li> <li><b>Konf aus</b></li> </ul>
MFV-Signale senden		
Rufnummernunterdrückung aktivieren/deaktivieren		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Einstellungen</b></li> <li><b>Telefon</b></li> <li><b>Anonym anrufen</b></li> <li><b>Aktivieren</b></li> </ul>
Internruf (Im Ruhezustand)		
Voice-Mailbox abfragen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Voice Mail</b></li> </ul>
Anrufe an eine andere Nummer umleiten		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Routing</b></li> <li><b>Rufumleitung sofort</b></li> <li>Geben Sie die Zielnummer der Rufweiterleitung ein</li> </ul>
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Routing</b></li> <li><b>Rufumleitg. sof. an VM</b></li> </ul>
Alle Umleitungen aufheben		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Routing</b></li> <li><b>Deaktivieren</b></li> </ul>
Audiolautstärke einstellen (Während eines Gesprächs)	 	
Informationen über das Telefon		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eigene Nummer?</b></li> </ul>
Sprachauswahl		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Einstellungen</b></li> <li><b>Telefon</b></li> <li><b>Sprache</b></li> </ul>
Melodie wählen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Einstellungen</b></li> <li><b>Telefon</b></li> <li><b>Rufton</b></li> <li><b>Melodie</b></li> </ul>
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Einstellungen</b></li> <li><b>Telefon</b></li> <li><b>Rufton</b></li> <li><b>Melodie</b></li> </ul>
Bildschirmkontrast einstellen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Einstellungen</b></li> <li><b>Telefon</b></li> <li><b>Kontrast</b></li> </ul>
Ihre Telefonnummer		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eigene Nummer?</b></li> </ul>